

Disponible en 4 puissances :
30 - 60 - 120 - 240 W

2 x 100 volts



EQ 2000



Description :

Ces amplificateurs - mélangeurs à source intégrable sont disponibles en 4 puissances : **30 W, 60 W, 120 W, 240 W**. Ils comprennent des sorties haut-parleurs en 100 V, 70 V et 25 V, ainsi que 8 Ω (Basse Impédance).

Ils fonctionnent sur secteur (230 V) ou DC (24 V).

Caractéristiques :

Ils sont équipés de :

- D'un module TUNER digital AM / FM 20 présélections (10 en AM et 10 en FM)
- D'un emplacement pour module optionnel CD2 MP3 ou CP2
- D'une entrée auxiliaire RCA pour une source musicale supplémentaire
- De 4 entrées micro symétriques XLR, avec alimentation fantôme commutable
- D'une entrée diffusion d'appels téléphoniques
- Les entrées MIC1 et TEL sont prioritaires sur les MIC2 à 4 et AUX
- La face avant comporte :
 - Un contrôle de volume général
 - Un contrôle individuel de toutes les entrées
 - Le contrôle séparé des graves et des aigus
 - Le choix de la source de modulation
 - Le choix de la zone à sonoriser
- Une sortie booster est prévue pour permettre le branchement d'une unité de puissance
- Sortie modulation pour HP témoin 8 Ω / 1 W
- Sortie modulation musique d'attente tél.
- Bornier Mute pour télécommande d'atténuation de la musique et déclenchement du carillon (avec pupitre JPS 10)

Lecteur CD MP3

Module lecteur CD MP3. Fonction répétition, lecture aléatoire, programmation

CD2 MP3 (code 00534)



Lecteur cassettes

Module lecteur K7 auto reverse. Avec touche avance et retour rapide, indicateur de direction de bande

CP2 (code 00536)



Désignations modèles

Amplificateur – préamplificateur, 30 W (2 U) AM 30 RM
(code 00538)

Amplificateur – préamplificateur, 60 W (2 U) AM 60 RM
(code 00539)

Amplificateur – préamplificateur, 120 W (2 U) AM 120 RM
(code 00544)

Amplificateur – préamplificateur, 240 W (2 U) AM 240 RM
(code 00549)

Equerres 19" (2 U) EQ 2000
(code 00514)